



MOTOROLA U9

PARAMÈTRES WAP

1. Création connexion de données

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur **Paramètres** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **5 Connectivité** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Connexions données** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Nouvelle connexion** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Créer maintenant** puis appuyer sur la touche ⬇
 - A **Nom du profil** écrire **WAP Leclerc Mobile**
 - A **Proxy 1** écrire **192.168.021.009**
 - A **Port 1** écrire **8080**
 - A **Domaine 1** laisser vide
 - A **APN GPRS** écrire **wap66**
 - A **Nom d'utilisateur** laisser vide
 - A **Mot de passe** laisser vide
 - A **DNS1 GPRS** laisser vide
 - A **DNS2 GPRS** laisser vide
 - A **Règle de Qualité de Service** laisser **Données**
 - A **Délai d'inactivité GPRS** mettre **2 minutes**
 - Se positionner sur **Paramètres suppl.** ⬇
 - A **Proxy 2** écrire **192.168.021.009**
 - A **Port 2** écrire **8080** puis appuyer sur <Enregistrer>

2. Création profil WAP

- Se positionner sur **Accès Web** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **6 Config. navigateur** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Profils Internet** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Nouveau profil** puis appuyer sur la touche ⬇
- Se positionner sur **Créer maintenant** puis appuyer sur la touche ⬇
 - A **Nom du profil** écrire **wap66**
 - A **Page d'accueil** écrire **http://wap.leclercmobile.fr**
 - Se positionner sur **Connexion données** puis appuyer sur la touche ⬇
 - Se positionner sur **WAP Leclerc Mobile** puis appuyer sur <Sélectionner>
 - Se positionner sur **Règle Proxy cookies** puis appuyer sur la touche ⬇
 - Se positionner sur **Laisser la passerell...** puis appuyer sur la touche <Sélectionner>
 - Appuyer sur <Enregistrer>
 - Revenir au menu principal

3. Activation profil

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Accès Web* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *6 Config. navigateur* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Profils Internet* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Profil par défaut* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *wap66* puis appuyer sur la touche **<Sélectionner>**
- ☛ Revenir au menu principal

▶ PARAMETRES MMS

1. Création connexion de données

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche **<Menu>**
- ☛ Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Connectivité* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Connexions données* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Nouvelle connexion* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Créer maintenant* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - A *Nom du profil* écrire *mms66*
 - A *Proxy 1* écrire *010.143.156.009*
 - A *Port 1* écrire *8080*
 - A *Domaine 1* laisser vide
 - A *APN GPRS* écrire *mms66*
 - A *Nom d'utilisateur* laisser vide
 - A *Mot de passe* laisser vide
 - A *DNS1 GPRS* laisser vide
 - A *DNS2 GPRS* laisser vide puis appuyer sur **<Enregistrer>**
 - Revenir au menu principal

2. Création profil MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Appuyer sur **<Options>**
 - Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur **<Sélectionner>**
 - Se positionner sur *MMS* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Se positionner sur *Profils de services* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Se positionner sur *Créer* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - ✓ A *Nom du profil* écrire *mms66*
 - ✓ A *Messagerie* écrire *http://mms66*
 - ✓ Se positionner sur *Connexion Internet* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - ✓ Se positionner sur *mms66* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - ✓ Appuyer sur **<Enregistrer>**
 - ✓ Revenir au menu principal

3. Activation MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche **Ⓜ**
- ☛ Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Appuyer sur **<Options>**
 - Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur **<Sélectionner>**
 - Se positionner sur *MMS* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Se positionner sur *Profil de svc actif* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Se positionner sur *mms66* puis appuyer sur la touche **Ⓜ**
 - Revenir au menu principal

PARAMETRES SMS

1. Création profil SMS

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche Ⓞ
- ☛ Se positionner sur **Messages** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Appuyer sur <Options>
 - Se positionner sur **Configuration** puis appuyer sur <Sélectionner>
 - Se positionner sur **SMS** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Se positionner sur **Profils de services** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Se positionner sur **Créer** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - ✓ A **Nom du profil** écrire **SMS**
 - ✓ A **Messagerie** écrire **+33609001390** puis appuyer sur <Enregistrer>

2. Activation SMS

- ☛ En mode veille appuyer sur la touche Ⓞ
- ☛ Se positionner sur **Messages** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Appuyer sur <Options>
 - Se positionner sur **Configuration** puis appuyer sur <Sélectionner>
 - Se positionner sur **SMS** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Se positionner sur **Profils de svc actifs** puis appuyer sur la touche Ⓞ
 - Se positionner sur **SMS** puis appuyer sur la touche Ⓞ