



SAGEM MY312X

PARAMETRES WAP

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur une *flèche directionnelle*
- Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Valider>
- Dans *Titre du service* écrire *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur la touche <OK>

2. Paramétrages WAP

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Modifier* puis appuyer sur <Valider>
- Dans *Profils* se positionner sur *Page d'accueil* puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire *http://wap.leclercmobile.fr* puis appuyer sur la touche <OK>
 - Se positionner sur *Protocole* puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur *HTTP* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Choix de connexion* puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur *GPRS* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *adresse du Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *192.168.021.009* puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Numéro de port* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *Non sécurisé* puis appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire *8080* puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur *Paramètres GPRS* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *APN* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *wap66* puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur *Sauver* puis appuyer sur <Modifier>
- ?A la question "*Voulez vous sauvegarder ?*" appuyer sur <OUI>.

3. Activation WAP

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
- Se positionner sur *WAP LeclercMobile* et appuyer sur <Choix>
- Se positionner sur *Actif* et appuyer sur <Valider>

PARAMETRES MMS

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *1 MMS* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options avancées* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Serveur MMS* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Ajouter...* puis appuyer sur <Valider>
- Dans *Titre du service* écrire *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur la touche <OK>

2. Paramétrages MMS

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *1 MMS* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options avancées* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Serveur MMS* puis appuyer sur <Entrer>
- Dans *Profils* se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Modifier* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Serveur MMS* puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire *http://mms66* puis appuyer sur la touche <OK>
 - Se positionner sur *Protocole* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *HTTP* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Choix de connexion* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *GPRS* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *Adresse du Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *010.143.156.009* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Numéro de port* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *Non sécurisé* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Ecrire *8080* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur *Paramètres GPRS* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *APN* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *mms66* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur *Sauver* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ A la question "*Voulez vous sauvegarder ?*" appuyer sur <OUI>

3. Activation MMS

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *1 MMS* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options avancées* et appuyer sur <Entrer>
 - Se positionner sur *Serveur MMS* puis appuyer sur <Entrer>
 - ✓ Se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Choix>
 - ✓ Se positionner sur *Actif* puis appuyer sur <Valider>

> PARAMETRES SMS

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Options* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *2 SMS* puis appuyer sur <Entrer>
 - Se positionner sur *Centre messagerie* et appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire +33609001390 et appuyer sur <Valider>