



## LG KG290

### ▶ PARAMÈTRES SMS

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur *Messagerie* puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **9. Réglages messages** puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **1. SMS** puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **5. Message centre number** puis appuyer sur <OK>
- Ecrire +33609001390 puis appuyer sur <Enreg.>

### ▶ PARAMÈTRES MMS

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur *Messagerie* puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **9. Réglages messages** puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **2. MMS** puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **8. Profils réseau** puis appuyer sur <OK>
  - Appuyer sur <Options>
  - Se positionner sur **3. Nouveau profil** puis appuyer sur <OK>
    - ✓ Se positionner sur *Nom* et écrire *MMS LeclercMobile*
    - ✓ Se positionner sur *Page d'accueil* et écrire *http://mms66*
    - ✓ Se positionner sur *Proxy* et sélectionner *Activé*
    - ✓ Se positionner sur *Adresse IP* et écrire *010.143.156.009*
    - ✓ Se positionner sur *Port number* et écrire *8080*
    - ✓ Se positionner sur *Point d'accès* puis appuyer sur <Options>
      - Se positionner sur **2 Modifier** puis appuyer sur <OK>
      - Appuyer sur <Options>
      - Se positionner sur **2. Nouveau** puis appuyer sur <OK>
      - Se positionner sur *Nom* et écrire *MMS LeclercMobile*
      - Se positionner sur *Type service* et sélectionner *GPRS*
      - Se positionner sur *APN* et écrire *mms66*
    - ✓ Appuyer sur <Enreg.>
  - Se positionner sur *MMS LeclercMobile*
    - ✓ Appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur *OK* puis appuyer sur <OK>
  - Appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur **1. Enregistrer** puis appuyer sur <OK>
    - ✓ Se positionner sur *MMS LeclercMobile*
    - ✓ Appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur **1. Activer** puis appuyer sur <OK>

## ▶ PARAMÈTRES WAP

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur *Navigateur* puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **6. Paramètres** puis appuyer sur <OK>
- Se positionner sur **1. Profils réseau** puis appuyer sur <OK>
  - Appuyer sur <Options>
  - Se positionner sur **3. Nouveau profil** puis appuyer sur <OK>
    - ✓ Se positionner sur *Nom* et écrire *WAP LeclercMobile*
    - ✓ Se positionner sur *Page d'accueil* et écrire *http://wap.leclercmobile.fr*
    - ✓ Se positionner sur *Proxy* et sélectionner *Activé*
    - ✓ Se positionner sur *Adresse IP* et écrire *192.168.021.009*
    - ✓ Se positionner sur *Port number* et écrire *8080*
    - ✓ Se positionner sur *Point d'accès* puis appuyer sur <Options>
      - Se positionner sur **2. Modifier** puis appuyer sur <OK>
      - Appuyer sur <Options>
      - Se positionner sur **2. Nouveau** puis appuyer sur <OK>
      - Se positionner sur *Nom* et écrire *WAP LeclercMobile*
      - Se positionner sur *Type service* et sélectionner *GPRS*
      - Se positionner sur *APN* et écrire *wap66*
    - ✓ Appuyer sur <Enreg.>
  - Se positionner sur *WAP LeclercMobile*
    - ✓ Appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur *OK* puis appuyer sur <OK>
  - Appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur **1. Enregistrer** puis appuyer sur <OK>
    - ✓ Se positionner sur *WAP LeclercMobile*
    - ✓ appuyer sur <Options>
    - ✓ Se positionner sur **1. Activer** puis appuyer sur <OK>