



NOKIA 2630

PARAMÈTRES WAP

1. Création d'un compte WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur <Menu>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres*, puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres de config. perso* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Appuyer sur <Nouveau>
- ☛ Se positionner sur *Internet* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Nom du compte* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Remplacer l'existant par *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <OK>
 - Se positionner sur *Page d'accueil* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Ecrire *http://wap.leclercmobile.fr* puis appuyer sur <OK>
 - Se positionner sur *Utiliser point d'accès préféré* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Non* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ A *Définissez les paramètres du point d'accès* appuyer sur <OK>
 - Se positionner sur *Paramètres de point d'accès* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Serveur proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Activer* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Adresse proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Ecrire *192.168.021.009* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Port du serveur proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Ecrire *8080* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Paramètres de la porteuse de donn.* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Point d'accès de données par paquets* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Remplacer l'existant par *wap66* puis appuyer sur <OK>
 - A *Type de réseau* laisser *IPv4*
 - A *Type authentication* laisser *Normale*
 - A *Nom d'utilisateur* laisser vide
 - A *Mot de passe* laisser vide
 - Appuyer sur <Retour>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - ✓ Appuyer sur <Options>
 - ✓ Se positionner sur *Activer* puis appuyer sur <Sélect.>

2. Activation du compte WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur <Menu>
- ☛ Se positionner sur *Internet* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres de configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Config. perso* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Compte* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Appuyer sur <Retour>
- ☛ Appuyer sur <Retour>

PARAMETRES MMS

1. Création d'un compte MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur <Menu>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres de config. perso* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Ajouter nouveau* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Msgerie MMS* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Nom du compte*
 - Remplacer l'existant par *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Adresse du serveur* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Ecrire *http://mms66* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Utiliser point d'accès préféré* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Non* puis appuyer sur <Sélect.>
 - A *Définissez les paramètres du point d'accès* appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Paramètres de point d'accès* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Serveur proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Activer* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Adresse proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Ecrire *010.143.156.009* puis appuyer sur <OK>
 - Se positionner sur *Port du serveur proxy* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Ecrire *8080* puis appuyer sur <OK>
 - Se positionner sur *Paramètres de la porteuse de donn.* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Pt d'accès de données par paquets.* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Remplacer l'existant par *mms66* puis appuyer sur <OK>
 - A *Type de réseau* laisser *IPv4*
 - A *Type authentification* laisser *Normale*
 - A *Nom d'utilisateur* laisser vide
 - A *Mot de passe* laisser vide
 - Appuyer trois fois sur <Retour>
 - ✓ Appuyer sur <Options>
 - ✓ Se positionner sur *Activer* puis appuyer sur <Sélect.>

2. Activation du compte MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur <Menu>
- ☛ Se positionner sur *Messaging* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres des msgs* puis appuyer sur <Sélect.>
- ☛ Se positionner sur *Msgs multimédias* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Paramètres de configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Configuration* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Config. perso* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Compte* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Sélect.>

> PARAMETRES SMS

- En mode veille appuyer sur <Menu>
- Se positionner sur *Messagerie* puis appuyer sur <Sélect.>
- Se positionner sur *Paramètres des msgs* puis appuyer sur <Sélect.>
- Se positionner sur *SMS* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Centres de messagerie* puis appuyer sur <Sélect.>
 - ✓ Se positionner sur *Ctr. msgerie SIM1* puis appuyer sur <Sélect.>
 - Se positionner sur *Nom du centre*
 - Ecrire *sms66*
 - Se positionner sur *N° du centre*
 - Ecrire *+33609001390* puis appuyer sur <Suivant.>
 - Appuyer sur <Sélect>