



SAGEM MY411X RG512

▶ PARAMETRES WAP

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur WAP puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Réglages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Profils puis appuyer sur <Valider>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur Ajouter puis appuyer sur <Valider>
- Dans Titre du service écrire WAP LeclercMobile puis appuyer sur la touche <OK>

2. Paramétrages WAP

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur WAP puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Réglages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Profils puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur WAP LeclercMobile puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur Modifier puis appuyer sur <Valider>
- Dans Profils se positionner sur Page d'accueil puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire <http://wap.leclercmobile.fr> puis appuyer sur la touche <OK>
 - Se positionner sur Protocole puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur HTTP puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur Choix de connexion puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur GPRS puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur Proxy puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur adresse du Proxy puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire 192.168.021.009 puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Se positionner sur Numéro de port puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur Non sécurisé puis appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire 8080 puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur Paramètres GPRS puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur APN puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire wap66 puis appuyer sur la touche <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur Sauver puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ A la question "Voulez vous sauvegarder ?" appuyer sur <OUI>.

3. Activation WAP

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur WAP puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Réglages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Profils puis appuyer sur <Valider>
- Se positionner sur WAP LeclercMobile et appuyer sur <Choix>
- Se positionner sur Actif et appuyer sur <Valider>

PARAMETRES MMS

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur Messages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur 1 MMS puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options avancées puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Serveur MMS puis appuyer sur <Entrer>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur Ajouter... puis appuyer sur <Valider>
- Dans Titre du service écrire MMS LeclercMobile puis appuyer sur la touche <OK>

2. Paramétrages MMS

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur Messages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur 1 MMS puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options avancées puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Serveur MMS puis appuyer sur <Entrer>
- Dans Profils se positionner sur MMS LeclercMobile puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur Modifier puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur Serveur MMS puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire http://mms66 puis appuyer sur la touche <OK>
 - Se positionner sur Protocole puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur HTTP puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur Choix de connexion puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur GPRS puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur Proxy puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur Adresse du Proxy puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire 010.143.156.009 puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur Numéro de port puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur Non sécurisé puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Ecrire 8080 puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur Paramètres GPRS puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur APN puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire mms66 puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur Sauver puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ A la question "Voulez vous sauvegarder ?" appuyer sur <OUI>

3. Activation MMS

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur Messages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur 1 MMS puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options avancées et appuyer sur <Entrer>
 - Se positionner sur Serveur MMS puis appuyer sur <Entrer>
 - ✓ Se positionner sur MMS LeclercMobile puis appuyer sur <Choix>
 - ✓ Se positionner sur Actif puis appuyer sur <Valider>

> PARAMETRES SMS

- En mode veille appuyer sur une flèche directionnelle
- Se positionner sur Messages puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur Options puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur 2 SMS puis appuyer sur <Entrer>
 - Se positionner sur Centre messagerie et appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire +33609001390 et appuyer sur <Valider>