



SAGEM MY501C

> PARAMÈTRES SMS

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur **Messages** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Options** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **SMS** puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur **Centre de messagerie** et appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire +33609001390

> PARAMÈTRES MMS

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur **Messages** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Options** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **MMS** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Options avancées** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Serveur MMS** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Profils** puis appuyer sur <Valider>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur **Ajouter...** puis appuyer sur <Valider>
- Dans **Titre du service** écrire **MMS LeclercMobile** puis appuyer sur <Valider>

2. Paramétrages MMS

- En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- Se positionner sur **Messages** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Options** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **MMS** puis appuyer sur <Valider>
- Se positionner sur **Options avancées** puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur **Serveur MMS** puis appuyer sur <Entrer>
- Dans **Profils** se positionner sur **MMS LeclercMobile** puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur **Modifier** puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur **Serveur MMS** puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire **http://mms66** puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur **Protocole** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur **HTTP** puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur **Choix de connexion** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur **GPRS** puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur **Proxy** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur **Adresse du Proxy** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire **010.143.156.009** puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur **Numéro de port** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur **Non sécurisé** puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Ecrire **8080** puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur **Paramètres GPRS** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur **APN** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire **mms66** puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur **Sauver** puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ A la question "Voulez vous sauvegarder ?" appuyer sur <OUI>

PARAMÈTRES MMS (suite)

3. Activation MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- ☛ Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Options* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *MMS* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ Se positionner sur *Options avancées* et appuyer sur <Entrer>
 - Se positionner sur *Serveur MMS* puis appuyer sur <Entrer>
 - ✓ Se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Choix>
 - ✓ Se positionner sur *Activer* puis appuyer sur <Valider>

PARAMÈTRES WAP

1. Création profil

- ☛ En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- ☛ Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Dans *Configuration* se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
 - Appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ Dans *Titre du service* écrire *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Valider>

2. Paramétrages WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- ☛ Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Dans *Configuration* se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Choix>
 - Se positionner sur *Modifier* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ Dans *Profils* se positionner sur *Page d'accueil* puis appuyer sur <Modifier>
 - Ecrire *http://wap.leclercmobile.fr* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Protocole* puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur *HTTP* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Choix de connexion* puis appuyer sur <Modifier>
 - Se positionner sur *GPRS* puis appuyer sur <Valider>
 - Se positionner sur *Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *adresse du Proxy* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *192.168.021.009* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Se positionner sur *Numéro de port* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *Non sécurisé* puis appuyer sur <Valider>
 - ✓ Ecrire *8080* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer deux fois sur <Retour>
 - Se positionner sur *Paramètres GPRS* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Se positionner sur *APN* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ Ecrire *wap66* puis appuyer sur <OK>
 - ✓ Appuyer sur <Retour>
 - Se positionner sur *Sauver* puis appuyer sur <Modifier>
 - ✓ A la question "Voulez vous sauvegarder ?" appuyer sur <OUI>.

3. Activation WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur *une flèche directionnelle*
- ☛ Se positionner sur *WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Profils* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ Se positionner sur *WAP LeclercMobile* et appuyer sur <Choix>
- ☛ Se positionner sur *Activer* et appuyer sur <Valider>