



SAGEM MY901C

> PARAMÈTRES SMS

- En mode veille appuyer sur *le bouton rond central*
- Se positionner sur *Message* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Choisir>
- Se positionner sur *Avancés* puis appuyer sur <Choisir>
- Se positionner sur *SMS* puis appuyer sur <Choisir>
 - Se positionner sur *Centre de message* puis appuyer sur <Choisir>
 - A *Numéro centre* écrire +33609001390
 - Appuyer sur <Option>
 - Se positionner sur *Enregistrer* puis appuyer sur <Choisir>

> PARAMÈTRES MMS

1. Création profil

- En mode veille appuyer sur *le bouton rond central*
- Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- Appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Entrer>
- A *Nom du profil* écrire *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- A *Type de port* se positionner sur *UMTS/GPRS* puis appuyer sur <Valider>
- A *APN* écrire *mms66* puis appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>

2. Paramétrage MMS

- En mode veille appuyer sur *le bouton rond central*
- Se positionner sur *Message* puis appuyer sur <Entrer>
- Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Choisir>
- Se positionner sur *Avancés* puis appuyer sur <Choisir>
- Se positionner sur *MMS* puis appuyer sur <Choisir>
- Se positionner sur *Comptes MMS* puis appuyer sur <Choisir>
- Appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Entrer>
- A *Nom du profil* écrire *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- A *MMS serveur* écrire *http://mms66* puis appuyer sur <Options>
- Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- Dans *Sélection de la connexion* :
 - A *GSM* appuyer sur *le bouton rond central*
 - Se positionner sur *aucun* puis appuyer sur <Entrer>
 - A *UMTS/GPRS* appuyer sur *le bouton rond central*
 - Se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Entrer> puis appuyer sur <Valider>
- Dans *Protocole* se positionner sur *HTTP* puis appuyer sur <Valider>
- Dans *Proxy*
 - Se positionner sur *adresse de Proxy IP ** et écrire *010.143.156.009*
 - Se positionner sur *Port non sécurisé* et écrire *8080*
 - Appuyer sur <Option>
 - Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>

3. Activation MMS

- ☛ En mode veille appuyer sur le bouton rond central
- ☛ Se positionner sur *Messages* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Avancés* puis appuyer sur <Choisir>
- ☛ Se positionner sur *MMS* puis appuyer sur <Choisir>
- ☛ Se positionner sur *Comptes MMS* puis appuyer sur <Choisir>
- ☛ Se positionner sur *MMS LeclercMobile* puis appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Activation* puis appuyer sur <Entrer>

PARAMÈTRES WAP

1. Création profil

- ☛ En mode veille appuyer sur le bouton rond central
- ☛ Se positionner sur *Réglages* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ A *Nom du profil* écrire *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ A *Type de port* se positionner sur *UMTS/GPRS* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ A *APN* écrire *wap66* puis appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>

2. Paramétrages WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur le bouton rond central
- ☛ Se positionner sur *Navigateur* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Ouvrir>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Choisir>
- ☛ Appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Ajouter* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ A *Nom du profil* écrire *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Options>
- ☛ Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Dans *Sélection de la connexion* :
 - A *GSM*, appuyer sur le bouton rond central
 - Se positionner sur *aucun* puis appuyer sur <Entrer>
 - A *UMTS/GPRS* appuyer sur le bouton rond central
 - Se positionner sur *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Entrer>
 - Appuyer sur <Valider>
- ☛ Dans *Protocole* se positionner sur *HTTP* puis appuyer sur <Valider>
- ☛ Dans *Proxy*
 - Se positionner sur *adresse de Proxy IP ** et écrire *192.168.021.009*
 - Se positionner sur *Port non sécurisé* et écrire *8080*
 - Appuyer sur <Option>
 - Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Dans *Détails du profil*
 - Se positionner sur *Page d'accueil* puis appuyer sur <Modifier>
 - Écrire *http://wap.leclercmobile.fr*
 - Appuyer sur <Option>
 - Se positionner sur *Valider* puis appuyer sur <Entrer>

3. Activation WAP

- ☛ En mode veille appuyer sur le bouton rond central
- ☛ Se positionner sur *Navigateur* puis appuyer sur <Entrer>
- ☛ Se positionner sur *Paramètres* puis appuyer sur <Ouvrir>
- ☛ Se positionner sur *Réglages WAP* puis appuyer sur <Choisir>
- ☛ Se positionner sur *WAP LeclercMobile* puis appuyer sur <Option>
- ☛ Se positionner sur *Activation* puis appuyer sur <Entrer>